การเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8/8.1

กรณีเคยเชื่อมต่อแล้วพบปัญหา ต้องทำการ **remove** ออกก่อน

> การลบ profile network

1. คลิกขวาที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi 2. คลิก Forget this network



>การตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ WIFI 2. เลือก Open Network and Sharing Center



3. กลิกที่ Set up a new connection or network



4. คลิกที่ Manually connect to wireless network แล้วคลิก Next



Choose a connection option



5. เมื่อเข้ามาที่หน้า Manually connect to a network profile จากนั้นปรับรายละเอียดดังนี้

- ตั้งชื่อในช่อง Network name ตัวอย่าง ChulaWiFi (ตัวอักษรใหญ่-เล็กต้องตรงตามนี้)
- ເລືອກ Security type ເປັນ WPA2-Enterprise
- เลือก Encryption type เป็น AES
- กดปุ่ม Next

.네 Manually connect t	o a wireless network	
Enter information	for the wireless network you want t	to add
Network name:	ChulaWiFi	
Security type:	WPA2-Enterprise 🔹	
Enc <u>r</u> yption type:	AES 🗸	
Se <u>c</u> urity Key:		<u>H</u> ide characters
Start this connec	tion automatically	
Connect even if Warning: If you	the network is not broadcasting select this option, your computer's privacy mig	ght be at risk.

6. ต่อมาให้กด Change connection settings จะเข้ามาในหน้า Wireless Networks Properties

Manually connect to a wireless network	
Successfully added ChulaWiFi	
Change connection settings Open the connection properties so that I can change the settings.	
	Close

7. ในหน้า Wireless Networks Properties เลือก Security ให้ชกเลิก Remember my credentials for this connection each time I'm logged on

onnection Security	
Security type:	WPA2-Enterprise
E <u>n</u> cryption type:	AES
Remember my cr	redentials for this connection each
itime I'm logged o	on
itime I'm logged o	gs

คำเตือน ถ้าเถือก Remember my credentials for this connection each time I'm logged on เป็นการบันทึกรหัสผ่านไว้ หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเกิดนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่นยืมใช้ อาจมีผลทำให้มีคนแอบนำรหัสผ่านไปใช้ได้ ซึ่งผลเกิดกับ ผู้บันทึกรหัสผ่าน ถ้าเกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8. จากนั้นกดปุ่ม Settings

Connection Security		
onnection	8. 8.	
Security type:	WPA2-Enterprise	
Encryption type:	AES 🔹	
Choose a network a	uthentication method:	
Microsoft: Protecte	ed EAP (PEAP)	
34		
Remember my cr	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged c	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged c	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged c	redentials for this connection each	
Remember my cr	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged c	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged o	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged c	redentials for this connection each	
Remember my cr time I'm logged o	redentials for this connection each	
<u>Remember my cr</u> time I'm logged c Advanced setting	redentials for this connection each	

9. ในหน้า Protected EAP Properties ให้ขกเลิก Validate server certificate กด ปุ่ม Configure...

otected EAP Properties		
/hen connecting:		
Validate server certifica	ate	
_	~	
Connect to these serv	ers:	
-	a of the second	
Trusted Root Certification	i Authorities:	
AAA Certificate Servi	ces	
	5.A.	
ACEDICOM Root		
ACNLB		+
•		•
certification authorities	autorize new servers s. d:	s or trusted
Secured password (EAP-MS	CHAP v2)	Configure
	Protection	nding TLV
Disconnect if server does Enable Identity Privacy		

10. จะขึ้นหน้า EAP MSCHAPv2 Properties ให้ชกเลิก Automatically user my Windows logon name and password (and domain if any) แล้วกดปุ่ม OK

	and a second second			
When cor	nnecting:			
Pase pase	omatically use sword (and do	e my Wind omain if ar	lows logon r ry).	name and

11. จากนั้นกลับมาที่หน้า Wireless Networks Properties กดปุ่ม Advanced settings

onnection Security		
Security type:	WPA2-Enterprise	•
E <u>n</u> cryption type:	AES	•
Remember my c		Decuirgs
time I'm logged o	on	on each
time I'm logged o		on each
A <u>d</u> vanced setting	gs	

12. หน้า Advanced settings ให้ปรับดัวเลือกจาก User or computer authentication มา เป็น User authentication แล้วกดปุ่ม Save credentials พิมพ์ username/password แล้วกด OK

vanced setting	gs				
02.1X settings	802.11 settings				
Specify a	uthentication mode:				
User au	thentication	- Sa	ve <u>c</u> redentia	ls	
Delet	e credentials for all us	ers			
Enable <u>s</u> i	ngle sign on for this ne	twork			
(@) Perfc	orm immediately before	user logon			
O Perfo	orm immediately after u	iser logon			
Maximun	n delay (seconds):	10	<u>.</u>	1	
Allow	additional dialogs to b	e displayed du	iring single	-1.	
This u	n network uses senarate	virtual LANs f	or machine		
and u	user authentication	<u>_</u>			
		ОК	Car	ncel	
Windows Sec	urity	OK	Car	ncel	
Windows Sec	urity c Authentication	ОК	Car	ncel	
Windows Sec Network Please ente	urity c Authentication er user credentials	OK	Car	ncel	
Windows Sec Network Please ente	urity c Authentication r user credentials	ОК	Car	ncel	
Windows Sec Network Please ente	urity c Authentication r user credentials	OK		ncel	
Windows Sec Network Please ente	urity c Authentication er user credentials	OK		ncel	
Windows Sec Network Please ente	urity c Authentication er user credentials	OK		ncel	
Windows Sec Network Please ente	surity c Authentication er user credentials			ncel	

13. คลิกที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi แล้วคลิก Connect



หากต้องการให้ครั้งต่อไปเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำเกรื่องหมายหัวข้อ Connect automatically

14. เมื่อเชื่อมต่อได้เรียบร้อย

